

Nominella motordata för frekvensomriktare och drift med fläktar typ RZA med motorinkoppling D/Y									
Fläkttyp:	Inkoppling:	P-Nom:	U-Nom:	f-Nom:	N-Nom:	I-Nom:	cosφ:	Max-frekvens:	Lämplig frekvensomriktare:
RZA 11-0225-4D	D (Delta)	0.30 kW	230 V	50 Hz	1000 rpm	2.2 A	0.85	70-75 Hz	0.25 kW/230 VD
RZA 11-0225-4D	Y (Stjärn)	0.30 kW	400 V	50 Hz	1000 rpm	1.3 A	0.85	70-75 Hz	0.25 kW/400 VY
RZA 11-0225-4D	D (Delta)	0.6 kW	400 V	87 Hz	2510 rpm	1.6 A	0.74	80-110 Hz	0.37-0.55 kW/400 VD
RZA 11-0250-4D	D (Delta)	0.50 kW	230 V	50 Hz	1200 rpm	2.8 A	0.83	65-75 Hz	0.37-0.55 kW/230 VD
RZA 11-0250-4D	Y (Stjärn)	0.50 kW	230 V	50 Hz	1200 rpm	1.6 A	0.83	65-75 Hz	0.37-0.55 kW/400 VY
RZA 11-0250-4D	D (Delta)	0.95 kW	400 V	87 Hz	2520 rpm	2.5 A	0.75	80-110 Hz	0.75-1.1 kW/400 VD
RZA 11-0280-4D	D (Delta)	0.94 kW	230 V	50 Hz	1390 rpm	4.1 A	0.78	60-75 Hz	0.37-0.75 kW/230 VD
RZA 11-0280-4D	Y (Stjärn)	0.94 kW	400 V	50 Hz	1390 rpm	7.1 A	0.78	60-75 Hz	0.37-0.75 kW/400 VY
RZA 11-0280-4D	D (Delta)	1.5 kW	400 V	87 Hz	2540 rpm	3.7 A	0.78	95-100 Hz	1.1-2.2 kW/400 VD
RZA 11-0315-4D	D (Delta)	1.38 kW	230 V	50 Hz	1390 rpm	4.7 A	0.80	55-70 Hz	0.55-1.1 kW/230 VD
RZA 11-0315-4D	Y (Stjärn)	1.38 kW	400 V	50 Hz	1390 rpm	2.7 A	0.80	55-70 Hz	0.55-1.1 kW/400 VY
RZA 11-0315-4D	D (Delta)	2.2 kW	400 V	87 Hz	2530 rpm	5.3 A	0.80	80-95 Hz	1.5-3.0 kW/400 VD
RZA 11-0355-4D	D (Delta)	1.57 kW	230 V	50 Hz	1440 rpm	5.9 A	0.79	50-60 Hz	0.75-1.5 kW/230 VD
RZA 11-0355-4D	Y (Stjärn)	1.57 kW	400 V	50 Hz	1440 rpm	3.4 A	0.79	50-60 Hz	0.75-1.5 kW/400 VY
RZA 11-0355-4D	D (Delta)	3.6 kW	400 V	87 Hz	2530 rpm	7.9 A	0.79	70-90 Hz	2.2-4 kW/400 VD
RZA 11-0400-4D	D (Delta)	2.94 kW	230 V	50 Hz	1440 rpm	10.5 A	0.82	50-55 Hz	1.5-2.2 kW/230 VD
RZA 11-0400-4D	Y (Stjärn)	2.94 kW	400 V	50 Hz	1440 rpm	6.1 A	0.82	55-60 Hz	1.5-3 kW/400 VY
RZA 11-0400-4D	D (Delta)	4.4 kW	400 V	87 Hz	2540 rpm	12.0 A	0.82	70-80 Hz	4-7.5 kW/400 VD
RZA 11-0450-4D	D (Delta)	<i>Denna fläkt kan inte köras med 1-fasmatad frekvensomriktare (230 V)</i>							-
RZA 11-0450-4D	Y (Stjärn)	4.64 kW	400 V	50 Hz	1440 rpm	9.4 A	0.84	50-55 Hz	3.0 kW/400 VY
RZA 11-0450-4D	D (Delta)	5.2 kW	400 V	87 Hz	2520 rpm	15.8 A	0.84	60-70 Hz	4.0-11 kW/400 VD
RZA 11-0500-6D	D (Delta)	4.0 kW	230 V	50 Hz	955 rpm	16.3 A	0.75	50 Hz	2.2 kW/230 VD
RZA 11-0500-6D	Y (Stjärn)	4.0 kW	400 V	50 Hz	955 rpm	9.4 A	0.75	50-70 Hz	2.2-4 kW/400 VY
RZA 11-0500-6D	D (Delta)	5.9 kW	400 V	87 Hz	1700 rpm	15.9 A	0.75	75-90 Hz	5.5-11 kW/400 VD
RZA 11-0560-6D	D (Delta)	<i>Denna fläkt kan inte köras med 1-fasmatad frekvensomriktare (230 V)</i>							-
RZA 11-0560-6D	Y (Stjärn)	4.8 kW	400 V	50 Hz	980 rpm	11.1 A	0.77	50 Hz	4.0 kW/400 VY
RZA 11-0560-6D	D (Delta)	9.2 kW	400 V	87 Hz	1660 rpm	21.2 A	0.77	60-87 Hz	5.5-11 kW/400 VD

Nicotra Gebhardt AB

Huvudkontor
Box 237, Kråketorpsgatan 30
431 23 MÖLNDAL
Tel: 031-87 45 40
Fax: 031-87 85 90

Regionkontor
Nybohovsbacken 23-25
117 63 STOCKHOLM
Tel: 08-744 00 40
Fax: 08-744 00 33

Regionkontor
Stenyxegatan 34
213 76 LIMHAMN
Tel: 040-16 47 60
Fax: 040-51 13 37

E-mail: info@nicotra-gebhardt.se
<http://www.nicotra-gebhardt.se>

Styrelsens säte: Göteborg. Org. nr: 556098-2323